

2.4. Технические данные

№ п/п	Параметры	Значения					
1.	Номинальное рабочее напряжение	72,5 [kV]	123 [kV]	145 [kV]	172 [кВ]	245 [kV]	363 [kV]
2.	Номинальный длительный ток	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]	1600 [A] 2500 [A] 3150 [A] 4000 [A]
3.	Ток электродинамической стойкости (пиковый)	125 [kA]	125 [kA]	125 [kA]	125 [кА]	125 [kA]	125 [kA]
4.	Ток термической стойкости (КЗ) 1/3 сек.	50 [kA]	50 [kA]	50 [kA]	50 [кА]	50 [kA]	50 [kA]
5.	Испытательное напряжение сетевой частоты (50 Гц) одноминутное: - относительно земли и между фазами; - между контактами одного полюса;	140 [kV] 160 [kV]	230 [kV] 265 [kV]	275 [kV] 315 [kV]	300 [кВ] 315 [кВ]	460 [kV] 530 [kV]	560 [kV] 750 [kV]
6.	Испытательное напряжение полных грозовых импульсов: - относительно земли и между фазами; - между контактами одного полюса;	325 [kV] 375 [kV]	550 [kV] 630 [kV]	650 [kV] 750 [kV]	650 [кВ] 790 [кВ]	1050 [kV] 1200 [kV]	1175 [kV] 1450 [kV]
7.	Напряжение радиопомех	<1000 [μV]	<1000 [μV]	<1000 [μV]	<1000 [μВ]	<100 [μV]	<250 [μV]
8.	Механический ресурс	2000 циклов	2000 циклов	2000 циклов	2000 циклов	2000 циклов	2000 циклов
9.	Привода: - электродвигательный - ручной	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80 NR-5	NSO80