



..... ONIIIO ODŁĄCZNIK NAPOWIETRZNY

Typ rozłącznika	Napięcie znamionowe	Prąd znamionowy ciągły	Prąd znamionowy krótkotrwały	Czas trwania zwarcia	Rodzaj izolatora	Droga upływu izolatora	Wypożenie w noże uziemiające
ONIIIO	-36	/1000	/20	/3	/P	25	/UL
ONIIIO – trójbiegunowy odłącznik napowietrzny ONIIIO-1 – jednobiegunowy odłącznik napowietrzny	36kV(40,5kV)	1000A	20kA	3 sek.	P – porcelana S – silikon	25mm/kV 25mm/kV	UL (od strony lewej) UP (od strony prawej) 2U (po obu stronach) bez oznaczenia – brak uziemnika

Przykład: ONIIIO-36/1000/20/3/P31/UP

Odłącznik trójbiegunowy, napowietrzny 36kV(40,5kV), prąd ciągły 1000A, wytrzymały prąd zwarcowy 20kA w czasie 3sek. Wyposażony w izolatory porcelanowe, o drodze upływu 31mm/kV, z uziemnikiem prawym. .

Przykład: ONIIIO-1/36/1000/20/3/P31

Odłącznik jednobiegunowy, napowietrzny 36kV(40,5kV), prąd ciągły 1000A, wytrzymały prąd zwarcowy 20kA w czasie 3sek. Wyposażony w izolatory porcelanowe, o drodze upływu 31mm/kV, bez uziemnika..