

WN/WNS

Wskaźnik napięcia
Wskaźnik napięcia z blokadą łączeniową



CHARAKTERYSTYKA

- Współpraca z rozłącznikami/odłącznikami
- Możliwość zastosowania kontroli obecności napięć w obwodach SN
- Dodatkowe zabezpieczenie dla użytkownika
- Niski pobór mocy z zasilania pomocniczego
- Prosta obsługa i montaż

PARAMETRY TECHNICZNE

Lp.	Parametr	Wartość
1.	Prąd graniczny (minimalny) sygnalizacji	$I = 60 \mu A \text{ min}$
2.	Prąd znamionowy sygnalizacji	$I = 270 \mu A$
3.	Impedancja zastępcza jednej fazy wskaźnika	$Z = 220 \text{ kohm}$
4.	Styki pomocnicze przełączne - dwie pary	2P
5.	Obciążalność styków pomocniczych	8A/230 VAC
6.	Pomocnicze napięcie zasilające	85-265 VAC/VDC
7.	Pobór mocy	<2VA
8.	Maksymalny przekrój przewodów	2,5mm ²

SZKICE WYMIAROWE

